

Beste Techneut,

Sinds 01-09-2024 maakt Kunstmin gebruik van LED verlichting. Alle vaste posities zijn voorzien van een LED-profielspot (Robe T11). Dit is een passieve profiel, dus met de hand stellen.

De aansturing van een profielspot kan door het juiste dimmernummer te patchen op het juiste channel nummer in je showfile (Like the old days). 1 nummer voor 1 lamp.

Per profielspot kunnen 3 kleuren worden toegewezen (digitale kleuren). Deze zijn afzonderlijk te patchen. Respectievelijk op 1xx/2xx/3xx (bijvoorbeeld eerste lamp zaalbrug X01= 101=Lee 151/ 201=Lee 201 /301=Lee 117) deze kleuren worden op HTP gemengd. Op deze manier kan het 151 totaal ook als 201 totaal worden ingezet. Afzonderlijk maar ook gelijktijdig.

De kleuren zijn allemaal handmatig gemaakt, ook is de intensiteit meegenomen in de afstemming. Dit om het originele plaatje zoveel mogelijk te reproduceren. Dit resulteert in minder correcties en een snellere workflow.

Op het lichtplan zie je dan ook bij elke lamp 3 dimmernummers.

Daarnaast zijn er in de zaalbrug 8x Robe tx1 geplaatst. En in/onder de portaal 8x Robe ledbeam 350. Dus mogen uiteraard gebruikt worden. Deze worden los aangeboden. Dit kan op SCAN of dmx out.

Voor patch gegevens verwijst ik door naar de Patchlijst van de gz.

Tot Snel,

Groeten Techniek Kunstmin

KUNSTMIN